

es

Interruptor de persianas conectado

Acerca de este producto

Puede utilizar el interruptor de persianas conectado (en adelante denominado **interruptor de persianas**) para controlar un motor para persianas o estores enrollables equipados con final de carrera.

Opciones de control

Funcionamiento directo: el interruptor de persianas se puede controlar en todo momento directamente desde el propio mecanismo. También puede conectar un número ilimitado de pulsadores mecánicos.

Función: protección del motor contra daños.

1

Cargas

2

Conexiones eléctricas

⚠ ⚠ PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
La instalación eléctrica solo deben realizarla profesionales cualificados de forma segura. Los profesionales cualificados deben demostrar un amplio conocimiento en los siguientes ámbitos:

- Conexión a redes de instalación.
- Conexión de varios dispositivos eléctricos.
- Tendido de cables eléctricos.
- Normas de seguridad, normativas y reglamentos locales sobre cableado.

Si no se siguen estas instrucciones, podrían producirse lesiones graves o incluso la muerte.

A Pulsador mecánico en la conexión de la unidad de extensión (opcional)

3

Montaje

4

Lectura de la guía completa del dispositivo en línea

Escanee el código QR y seleccione su idioma para obtener información completa sobre el dispositivo, incluidos el funcionamiento, la configuración y el uso del producto con un sistema Wiser.

Datos técnicos	
Tensión nominal:	230 V CA ~/50 Hz
Potencia nominal:	consulte 1 Cargas
En espera:	máx. 0,4 W
Bornes de conexión:	terminales de tornillo para máx. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm
Temperatura ambiente:	de 5 °C a 25 °C (ocasionalmente 35 °C)
Temperatura de almacenamiento:	de -10 °C a 50 °C
Temperatura de transporte:	de -25 °C a 70 °C
Unidad de extensión:	pulsador doble, número ilimitado, máx. 50 m
Protección:	interruptor automático de 10 A
Frecuencia de funcionamiento:	de 2405 a 2480 MHz
Potencia de radiofrecuencia máx. transmitida:	<10 mW
Protocolo de comunicación:	certificación Zigbee 3.0

Marcas comerciales

- Wiser™ es una marca comercial y propiedad de Schneider Electric SE, sus filiales y empresas asociadas.
- Zigbee® es una marca comercial registrada de Connectivity Standards Alliance.

Otras marcas y marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Declaración UE de conformidad

Por la presente, Schneider Electric Industries declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables de la DIRECTIVA 2014/53/UE SOBRE EQUIPOS RADIOELÉCTRICOS. La declaración de conformidad se puede descargar en: se.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

Si tiene alguna duda técnica, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su país. se.com/contact

fr

Interrupteur de commande de volet connecté

Au sujet de ce produit

Vous pouvez utiliser l'interrupteur de commande de volet connecté (ci-après appelé **interrupteur de commande de volet**) pour commander un moteur de store ou de volet roulant équipé d'un interrupteur de position finale.

Options de commande

Fonctionnement direct : Vous pouvez toujours commander l'interrupteur de commande de volet directement sur site. Vous pouvez également raccorder de nombreux boutons-poussoirs mécaniques.

Fonction : Protection du moteur contre les dommages.

1

Charges

2

Raccordements électriques

⚠ ⚠ DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU DE COUP D'ARC
Une installation électrique répondant aux normes de sécurité doit être réalisée exclusivement par des professionnels compétents. Les professionnels compétents doivent justifier de connaissances approfondies dans les domaines suivants :

- Raccordement aux réseaux d'installation.
- Raccordement de plusieurs appareils électriques.
- Pose de câbles électriques.
- Normes de sécurité, règles et réglementations locales pour le câblage.

Le non-respect de ces instructions entraînera la mort ou de graves blessures.

A Bouton-poussoir mécanique au niveau du raccordement de l'unité d'extension (en option)

3

Montage

4

Lecture du guide complet de l'appareil en ligne

Scannez le code QR et choisissez votre langue pour obtenir des informations complètes sur l'appareil, notamment son fonctionnement, sa configuration et l'utilisation du produit avec un système Wiser.

Caractéristiques techniques	
Tension nominale :	230 V CA ~, 50 Hz
Puissance nominale :	voir 1 Charges
Veille :	max. 0,4 W
Bornes de raccordement :	bornes à vis pour max. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm
Température ambiante :	5 °C à 25 °C (occasionnellement, 35 °C)
Température de stockage :	-10 °C à 50 °C
Température de transport :	-25 °C à 70 °C
Unité d'extension :	Bouton-poussoir double, nombre illimité, max. 50 m
Protection par fusible :	disjoncteur 10 A
Fréquence de fonctionnement :	2 405-2 480 MHz
Puissance de radiofréquence max. transmise :	< 10 mW
Protocole de communication :	certifié Zigbee 3.0

Marques

- Wiser™ est une marque commerciale et la propriété de Schneider Electric SE, de ses filiales et sociétés affiliées.
- Zigbee® est une marque déposée de la Connectivity Standards Alliance.

Les autres appellations commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Déclaration UE de conformité

Par la présente, Schneider Electric Industries déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la DIRECTIVE 2014/53/UE SUR LES ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES. La déclaration de conformité peut être téléchargée à l'adresse suivante : se.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

Si vous avez des questions d'ordre technique, veuillez contacter le service client de votre pays. se.com/contact

pt

Comando de estores conectável

Acerca deste produto

Pode utilizar o comando de estores conectável (a seguir designado por **interruptor para controlo de estores**) para controlar um motor de estore de rolo ou persiana equipado com um interruptor de fim de curso.

Opções de controlo

Operação direta: O interruptor para controlo de estores pode sempre ser controlado diretamente no local. É também possível ligar um número indiscriminado de botões de pressão mecânicos.

Função: Proteção do motor contra danos.

1

Cargas

2

Ligações elétricas

⚠ ⚠ PERIGO

PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOÇÃO OU ARCO ELÉTRICO
A instalação elétrica segura deve realizar-se apenas por profissionais especializados. Os profissionais especializados devem provar que possuem conhecimentos aprofundados nas seguintes áreas:

- Ligação a redes de instalação.
- Ligação de vários dispositivos elétricos.
- Instalação de cabos elétricos.
- Normas de segurança, regras e regulamentos locais de instalações elétricas.

O incumprimento destas instruções tem como consequências a morte ou ferimentos graves.

A Botão de pressão mecânico na conexão da unidade extensora (opcional)

3

Montagem

4

Leia o guia completo do dispositivo online

Digitalize o código QR e escolha o idioma para obter informações completas sobre o dispositivo, incluindo funcionamento, configuração e uso do produto com um sistema Wiser.

Informação técnica	
Tensão nominal:	AC 230 V ~, 50 Hz
Potência nominal:	Consultar 1 Cargas
Stand-by:	máx. 0,4 W
Terminais de ligação:	Terminais de parafuso para máx. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm
Temperatura ambiente:	5 °C a 25 °C (ocasionalmente 35 °C)
Temperatura de armazenamento:	-10 °C a 50 °C
Temperatura de transporte:	-25 °C a 70 °C
Unidade de extensão:	Botão de pressão duplo, número ilimitado, máx. 50 m
Proteção de fusíveis:	disjuntor de 10 A
Frequência de operação:	2405 - 2480 MHz
Potência máx. de radiofrequência transmitida:	<10 mW
Protocolo de comunicação:	Certificado Zigbee 3.0

Marcas registradas

- Wiser™ é uma marca registada e propriedade da Schneider Electric SE, das respetivas associadas e filiais.
- Zigbee® é uma marca registada da Connectivity Standards Alliance.

Outras marcas e marcas registradas são propriedade dos respetivos proprietários.

Declaração de conformidade da UE

A Schneider Electric Industries declara por este meio que o presente produto cumpre os requisitos fundamentais e outras disposições relevantes da DIRETIVA 2014/53/UE RELATIVA A EQUIPAMENTOS DE RÁDIO. A Declaração de conformidade encontra-se disponível para download em: se.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

Para perguntas técnicas, queira contactar o Centro de Atendimento ao Cliente do seu país. se.com/contact

NNZ42624-01 01/22