

Fiche technique du produit

Caractéristiques

CCT551011

Argus - détecteur de présence - haute sensibilité - 360° - encastré - 1 canal

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	ARGUS
Fonction produit	Capteur de présence avec récepteur IR
Type de charge	Éclairage à LED : : 100 W Lampe Halogène : : 1000 W - 230 V Halogen lamp with standard ferromagnetic transformer : 1000 VA Halogen lamp with standard electronic transformer : 1000 VA Lampes à incandescence : : 2000 W - 230 V Tube fluorescent : 900 VA, 100 µF
Nuance de la couleur	Blanc

Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Fonction d'entrée	Interrupteur Déclenchement externe
Tension de sortie	220...250 V
Courant de sortie	10 A
Nombre de canaux	2
Type de commande	Détecteur de mouvement
Fonctions disponibles	Commutation, basculement, gradation
Réglage de l'intensité lumineuse	10...1000 lx
Angle de détection	360 °
Hauteur de montage	2,5 m

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP20
-----------------------	------

Durabilité de l'offre

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1611 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------
